

Jeden Hub Dla Wszystkich Twoich Potrzeb



Niniejsze tłumaczenie dokumentu stanowi własność intelektualną MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 56E w Rudzie Śląskiej, 41-706 NIP:6412532732. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

SPECYFIKACJA

Funkcje	Opis
Bateria	
Typ baterii	NMC
Pojemność	1554Wh
Cykle życia	>800 cykli do 60%
Zarządzanie baterią	BMS: Zabezpieczenie nadnapięciowe/podnapięciowe, Zabezpieczenie nadprądowe, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Zabezpieczenie przed przeladowaniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
MPPT	Obsługa ładowania MPPT energią słoneczną
Wejścia	
Ładowanie energią słoneczną	2.5 Godziny (Maksymalną mocą wejściową przy pełnym nasłonecznieniu), 800W (15-100V, 12A)
Ładowanie z gniazda samochodowego	12 Godzin (przy 12V)12V, 12A
Ładowanie z sieci	1 Godzina do 80%, 1.6 Godziny do 100%, do 1500W
Wyjścia	
Gniazdo AC	4 x 110Vac, 60Hz, 2000W (4000W Peak)
Gniazdo Samochodowe	13.6V, 10A
USB-A	2 x 12W Max (5V, 2.4A)
Quick Charge 3.0	5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A 18W Max
USB-C PD	2 x 60W Max (5V/9V/15V/20V, 3A)
Ładowanie bezprzewodowe	1 x 15W Max
Zaawansowane	
UPS	Tak
Rozszerzenie baterii	Równoległe w celu zwiększenia pojemności (do 3 jednostek)
Zarządzanie aplikacją	Tak (Wi-Fi +Bluetooth)
Ogólne	
Wymiar (S/G/W)	16.5 x 9.1 x 11.3 in (418.7 x 230 x 287mm)
Waga	~ 36.4lbs (16.5kg)
Zakres temperatury pracy	-4 ~ 140°F (-20~60°C)
Certyfikaty	UL, CE, FCC, RoHS, PSE
Gwarancja	24 miesiące

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD

12/F, Building A, Sino-German(Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Guxing Community, Xixiang Subdistrict, Baotian District, Shenzhen, China
W: www.growattportable.com E: marketing.pps@growatt.com



INFINITY 1500

PRZENOŚNA STACJA ŁADOWANIA



2000W

Wyjście AC dla urządzeń z wysokim poborem mocy



12 Gniazdek

Dla wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych



1.6 H

Superszybka prędkość ładowania



UPS

Niezawodny przycisk zasilania w przypadku awarii zasilania



Aplikacja

Wspiera zdalne monitorowanie i sterowanie

Twój EXPERT

Przenośna stacja ładowania

Potężna wydajność i moc wyjściowa

Dzięki ogromnej pojemności 1554 Wh i potężnej mocy wyjściowej 2000 W, możesz teraz zasilac szerszą gamę urządzeń o dużej mocy z pewnością!

Moc wyjściowa 2000 W



Klimatyzator
(1000W)



Lodówka
(1000W)



Mikrofalówka
(1300W)



Suszarka
(2000W)

Największa prędkość ładowania

INFINITY 1500 ma najszybszą prędkość ładowania z sieci oraz energią słoneczną, która pozwala na szybkie ładowanie od 0% do 80% w ciągu godziny, zawsze zapewniając moc gotową do pracy!



1500W
Z sieci
0-80% 1 H
0-100% 1.6 H



800W
Energia
Słoneczną
2.5 H



12V/24V, 10A
Ładowarką
Samochoodową
12Hrs

Najbardziej uniwersalne porty

Dzięki 12 uniwersalnym gniazdom możesz ładować wszystkie swoje urządzenia jednocześnie bez kłopotliwego okablowania i mylących adapterów.



2 x USB-A



2 x Gniazda szybkiego ład.



2 x USB-C PD



1 x Gniazdo sam.



4 x Wyjścia AC



1 x Ładowanie bezprzewodowe

Uczyn swojĄ moc inteligentniejszĄ

Uczyn swoje życie energetyczne o wiele łatwiejszym i inteligentniejszym dzięki aplikacji. Infinity 1500 wspiera zdalne monitorowanie, sterowanie oraz aktualizacje za pomocą aplikacji na smartfony.



- Procent naładowania baterii
- Moc wejściową/wyjściową
- Zdalne włączanie/wyłączenie zasilania
- Zaawansowane ustawienia
- Aktualizacja oprogramowania

Moc Wszędzie Tam, Gdzie Jej Potrzebujesz

Przygoda na świeżym powietrzu

Dla wczasowiczów, odkrywców, mieszkańców kamperów



Urządzenia mobilne
(10W)



Laptop
(50W)



Aparat
(5W)



Głośnik Bluetooth
(20W)



Żarówka
(30W)



Dron
(60W)



CPAP
(65W)



Projektor
(300W)



Grill elektryczny
(1200W)



Suszarka
(2000W)



Domowe i awaryjne wsparcie

Dla profesjonalistów i osób przygotowujących się na sytuacje awaryjne



Lampa stojąca
(300W)



Router WIFI
(25W)



TV
(200W)



Lodówka
(150W)



Blender
(300W)



Mikrofalówka
(1300W)



Kuchenka elek.
(1200W)



Klimatyzator
(1000W)



Kosiarka elek.
(1500W)



Piła tarczowa
(1500W)