

Growatt Shine LAN-X



Rejestrator danych Growatt Shine LAN-X umożliwia przewodowe monitorowanie pracy inwertera ze smartfona poprzez aplikację Growatt ShinePhone dostępną na systemy IOS oraz Android. Łatwy w instalacji.

- Bezpośrednie połączenie przez sieć Ethernet
- Łatwa obsługa, instalacja plug-and-play
- Przechowywanie danych przez miesiąc czasu
- Darmowy monitoring przez serwer Shine

PRODUKT · GROWATT

Karta katalogowa

Shine LAN-X

Parametry sprzętowe

Interfejs danych	USB
Nominalne napięcie	5V(±5%)
Prąd znamionowy	400mA
Zużycie energii	2W(MAX:3W)
Wyświetlacz	LED

Parametry aplikacji

Serwer danych	ShineServer
Komunikacja z inwerterem	USB(Protokół Modbus RTU)
Komunikacja z serwerem	TCP(Protokół Modbus RTU)
Prędkość USB	12M
Prędkość interfejsu USB	10Mbps
Maksymalny zasięg pracy	100m(Połączenie bezpośrednie)
Typ konfiguracji	Konfiguracja APP / strona www
Interwały transferu danych	5 minut
Domyślny adres serwera	server.growatt.com

Dane ogólne

Wymiary (Szer / Wys / Gł) (mm)	152/47/28mm
Waga	84g
Temperaturowy zakres pracy	-30°C ... +60°C
Stopień ochrony	IP65

CE, RoHS