



GROWATT ShineWiFi-F

Rekomendowany dla zastosowań domowych

- Łatwa instalacja
- Przechowywanie danych przez miesiąc czasu
- Monitorowanie danych i konserwacja online
- Szeroki zakres, do 50 metrów

	Model	ShineWiFi-F
Dane ogólne		
Wymiary (dł/szer/wys)		135/79/29 mm
Waga		63g
Instrukcja obsługi		Angielski, Chiński
Parametry WiFi		
Typ		WiFi
Standard WiFi		802.11 b/g/n
Moc transmisji		802.11b: ±20 dBm (Max)
		802.11g: ±18 dBm (Max)
		802.11n: +15 dBm (Max)
Czułość odbiornika		802.11b: -89 dBm (Max)
		802.11g: -81 dBm (Max)
		802.11n: -71 dBm (Max)
Parametry pracy		
Interfejs danych		UART: 9600bps; Ethernet: 100Mbps
Napięcie pracy		5V(+/-15%)
Prąd pracy		1A
Temperatura pracy		-20 °C ... +65 °C
Temperatura przechowywania		-40 °C ... +70 °C
Typ sieci		AP (Access Point); Station Mode (z softem AP)
Standardy bezpieczeństwa		WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WAPI
Szyfrowanie		WEP64 / WEP128 / TKIP / AES
Parametry aplikacji		
Serwer danych		ShineServer
Komunikacja z inwerterem		USB typu A
Komunikacja z serwerem		Wifi poprzez router (Protokół Modbus TCP)
Wspierane routery		Bezprzewodowe routery (Włącznie z routerami 3G)
Interfejs konfiguracyjny użytkownika		Zintegrowany serwer sieciowy (przeglądarka internetowa)
Maksymalny zakres pracy		100m
Interwały transferu danych		5 minut
Domyślny adres serwera		Server.growatt.com
Pozostałe		
Gwarancja		1 rok