

Growatt Hope 4.8L-C1 Lithium Battery

- * Kompaktowy rozmiar i łatwa instalacja
- * Wysoka gęstość energii i wydajność
- * Doskonale bezpieczeństwo baterii LifePO4
- * Głębokość doładowania do 93%



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Dane dotyczące baterii

Napięcie nominalne	48V
Normalna pojemność	4.8kWh
Pojemność użytkowa	4.46kWh
Napięcie robocze	42 ~ 54V
Znamionowy prąd ładowania	50A
Znamionowy prąd rozładowania	100A
Max. Moc rozładowania	4.5kW
Szczytowa moc wyladowania	6.1kW/6s
Maks. moc ładowania	4.5kW

Dane ogólne

Wymiar (szer. / głęb. / wys.)	442/130/480mm
Waga	40Kg
Zabezpieczenie IP	IP20
Temperatura pracy	-10°C~+55°C
Temperatura przechowywania	-20°C~+45°C

Właściwości

Głębokość doładowania	93%
Połączenie równoległe	Max. 16 opakowań
Port komunikacyjny	CAN/RS485
Gwarancja	5 lat

IEC62619 , CE , UN38.3